


CLA402

2-Kanal-400-W-Multi-Impedanz-Verstärker mit Power-Sharing



Zentrale Ausstattungsmerkmale

- 2 Verstärkerkanäle
- Betriebsarten, pro Kanal wählbar: 2 Ω, 4 Ω, 8 Ω, 25 V, 70 V, & 100 V
- Power-Sharing - zum Patent angemeldet. Möglichkeiten der Leistungsaufteilung auf die Kanäle:
 - 2 x 200 W
 - 1 x 350 W / 1 x 50 W
 - 1 x 300 W / 1 x 100 W
 - 1 x 250 W / 1 x 150 W
- Energieeffiziente 1 W im Standby
- Konvektionskühlung / bei Bedarf Lüfterunterstützung
- Vorrangige Stummschaltung
- Regler auf der Rückseite
- Fernsteuerung der Lautstärke
- Kompakte 1/2 19", 1HE

Anwendungen

Typische Einsatzorte der CLA402-Leistungsverstärker sind Restaurants, Präsentationsräume, Schulungsräume, Konferenzräume, Einzelhandelsgeschäfte sowie weitere Anwendungen mit verschiedenen Zonen und Hintergrund-/ Vordergrundmusikanwendungen.

Beschreibung

Der CLA402 Zweikanal-400-W-Verstärker von AtlasIED ist mit der innovativen, zum Patent angemeldeten Power-Sharing-Technologie ausgestattet. Damit können unabhängig von der Lastimpedanz Leistungspegel kontrolliert und präzise auf verschiedene Zonen verteilt werden.

Der Power-Sharing-Pegel und die Lautsprecherlast können für jeden Kanal schnell und einfach über Schalter auf der Rückseite des Verstärkers eingestellt werden. Dies ermöglicht eine besonders hohe Flexibilität in Einrichtungen mit mehreren Zonen, die unterschiedliche Anforderungen an Betriebsmodus und Leistung besitzen.

Der vielseitige Mehrimpedanz-Verstärker eignet sich sowohl für den kommerziellen 25V/70V/100V-Betrieb als auch für niederohmige Anwendungen mit 2, 4 oder 8 Ohm. Dank Schaltnetzteil mit Auto-Sensing ist auch bei schwankender Leistung eine stabile Ausgangsleistung gewährleistet.

Darüber hinaus zeichnen sich die Verstärker der CLA-Serie durch besonders hohe Energieeffizienz und niedrige Wärmeabgabe aus. In Kombination mit den vielseitigen Nutzungsmöglichkeiten ermöglichen die Verstärker so multifunktionale, leistungsstarke und gleichzeitig kostengünstige Lösungen.

CLA402

2-Kanal-400-W-Multi-Impedanz-Verstärker mit Power-Sharing

System							
Typ	400 Watt, 2-Kanal Klasse D Leistungsverstärker						
Netzteil	Schaltnetzteil, Weitbereich 100-132 V / 208-260 V						
Anzahl fester Eingänge	2						
Ausgangsleistung ¹⁾ Gesamte verfügbar Leistung 400 W							
Power-Sharing-Konfiguration	200 W / 200 W	350 W / 50 W	300 W / 100 W	250 W / 150 W			
4 Ω / 8 Ω / 70,7 V / 100 V	200 W / 200 W	350 W / 50 W	300 W / 100 W	250 W / 150 W			
25 V x 2 Kanäle ⁷⁾	2x 150 W	150 W / 50 W	150 W / 100 W	150 W / 150 W			
2 Ω x 2 Kanäle ⁸⁾	2x 100 W	175 W / 25 W	150 W / 50 W	125 W / 75 W			
Werkseinstellungen							
Konfiguration Verstärker	2-Kanal, 70 V						
Steuerungsanschlüsse (Rückseite)	Standby OFF, Priority Mute OFF						
Konfiguration Power-Sharing	200 W x 200 W						
Eingänge							
Anzahl	2						
Typ	symmetrisch Linepegel						
Eingangsimpedanz	20 kΩ symmetrisch, 10 kΩ unsymmetrisch						
Eingangsempfindlichkeit	1 V fest						
Maximaler Eingangspegel	24 dBu						
Steckertyp	Euroblock 3,5 mm						
Pegelkontrolle							
Rückseite	Versenkte gerasterte Drehregler						
Statusanzeigen							
Statusanzeige AC-Netz/Stromversorgung, mehrfarbig							
Power	Blau						
Standby	Gelb						
Spannung außerhalb Betriebsbereich	Rot blinkend						
Temperatur	Gelb blinkend						
Schutz / Fehler	Rot						
Statusanzeige Kanäle, 1 Anzeige/Kanal, mehrfarbig							
Signal	Grün						
Limit Ausgang	Gelb blinkend						
Schutz Ausgang	Rot						
Überspannung / Fehler	Rot blinkend						
Temperatur	Gelb						
GPI-Anschlüsse (Rückseite)							
Zahl der Anschlüsse	5						
Anschlusstyp	Euroblock 3,5 mm						
Standby (Energiesparmodus)	Kontaktschluss ermöglicht Standby						
Prioritäts-Stummschaltung	Kontaktschluss ermöglicht Stummschaltung aller Kanäle						
Fernsteuerung Pegel	Jeder Kanal hat einen Anschluss, über den per Fernsteuerung der Pegel geregelt werden kann						
Einstellungen der Konfiguration (Rückseite)							
Verstärkung (Pegel)	Dreh-Potentiometer						
Power-Sharing	Drehschalter						

CLA402

2-Kanal-400-W-Multi-Impedanz-Verstärker mit Power-Sharing

Anschlüsse Ausgang (Lautsprecher)	
Typ	Abnehmbarer Euro Block, 5,08 mm Rastermaß, verriegelbar
Anzahl	2
Drahtstärke	30 - 12 Gauge (Draht der Klasse 2)
Elektrische Daten	
THD, 1 kHz, 1 dB vor Vollaussteuerung	<= 0,15 %
Rauschabstand	> 93 dBA unter Nennleistung, A-bewertet
Frequenzgang	20 Hz - 20 kHz (+0/-1,5 dB): 2/4/8 Ohm- / 25 V-Betrieb; 50 Hz - 20 kHz (+0/-1,5 dB): 70 & 100 V-Betrieb
Eingangsimpedanz symmetr. (Nennwert)	100 Ohm symmetrisch Line zu Line
Eingangsempfindlichkeit	1 V
Anstiegsrate	> 18 V/µs
Dämpfungsfaktor (20 Hz - 400 Hz)	> 250
Verstärkung	29 dB (4 Ohm), 32 dB (8 Ohm), 37 dB (70 V), 40 dB (100 V)
Übersprechen	>70 dB
Max Spitzenspannung im 100 V Betrieb	145 V
Max Ausgangsstrom bei 4 Ω	9,3 A, 350 W-Einstellung
Schutz	Softstart, Eingang RF, Strombegrenzung DC, Kurzschluss, Stromüberlast, Clip-Limit, Über-, Unterspannung, Spitzenstrom, thermisch
Kühlung	
Kühlungssystem	Ruhemodus: Konvektion, Audio Signal-Sensor (Ventilator, variabel je nach Temperatur)
Richtung Luftstrom	Rückseite nach Vorderseite, keine Filter
Lautstärke Ventilator, Ruhe	0 dB
Lautstärke Ventilator, Max	42 dB
Umgebung	
Betriebstemperatur	-12 - +40°C
Relative Luftfeuchte	0 - 95 %, nicht kondensierend
Netzversorgung	
Betriebsspannung, 50/60 Hz	100 - 132 V / 208 - 264 V, automatische Erkennung
Min. Einschaltspannung	90 VAC
Max. Betriebsspannung	264 VAC
Netzanschluss	IEC C14
Abmessungen und Gewicht	
Rackeinbau	1 HE, 1/2 19"; inkl. 1x Rack-Kit für Einzel- und Doppelmontage
Abmessungen (b x h x t)	222 mm x 44 mm x 350 mm
Versandmaße (b x h x t)	298 mm x 114 mm x 438 mm
Gewicht	2,54 kg
Versandgewicht	3,96 kg
Montage	
Rack Kit	1 Rack-Kit für die Einzelmontage oder zur Montage mit jedem anderen 1/2 19"-Gerät von AtlasIED ist beigegeben
Zertifizierungen	
Test-Standard Nordamerika	TÜV / 62368-1
FCC Klasse A / CE	Teil 15 der FCC-Norm / ja (inkl. RoHS & WEEE)

CLA402

2-Kanal-400-W-Multi-Impedanz-Verstärker mit Power-Sharing

Verbrauch & Stromaufnahme (Power-Sharing-Konfiguration 200 W / 200 W), 230 V Netz			
	Ampère	Watt	BTU/h ⁴⁾
Standby-Modus	0,03	0,5	1,7
Energiespar-Modus⁸⁾	0,1	9	30
Ruhestrom	0,1	18	61
Durchschnitt, 2 Ohm, alle Kanäle aktiv^{2,7)}	0,4	45	153
Durchschnitt, 4 Ohm, alle Kanäle aktiv³⁾	0,5	58	197
Durchschnitt, 8 Ohm, alle Kanäle aktiv³⁾	0,5	56	191
Durchschnitt, 100 V, alle Kanäle aktiv³⁾	0,4	48	163
Rosa Rauschen, 2 Ohm, alle Kanäle aktiv^{3,7)}	1,0	133	453
Rosa Rauschen, 4 Ohm, alle Kanäle aktiv³⁾	1,7	247	842
Rosa Rauschen, 8 Ohm, alle Kanäle aktiv³⁾	1,6	238	812
Rosa Rauschen, 100 V, alle Kanäle aktiv³⁾	1,5	231	788
Burst, 2 Ohm, alle Kanäle aktiv^{4,7)}	0,9	156	532
Burst, 4 Ohm, alle Kanäle aktiv⁴⁾	1,1	185	631
Burst, 8 Ohm, alle Kanäle aktiv⁴⁾	1,1	182	621
Burst, 100 V, alle Kanäle aktiv⁴⁾	0,9	141	481
Musik, 2 Ohm, alle Kanäle aktiv^{5,7)}	2,0	298	1016
Musik, 4 Ohm, alle Kanäle aktiv⁵⁾	2,2	332	1132
Musik, 100 V, alle Kanäle aktiv⁵⁾	2,1	318	1085
Sinuswelle, 2 Ohm, alle Kanäle aktiv^{5,7)}	2,3	362	1235
Sinuswelle, 4 Ohm, alle Kanäle aktiv⁵⁾	2,9	451	1538
Sinuswelle, 8 Ohm, alle Kanäle aktiv⁵⁾	2,8	445	1518
Sinuswelle, 100 V, alle Kanäle aktiv⁵⁾	2,5	391	1334

Hinweise:

- ¹⁾ Die Messung der Ausgangsleistung ist wie folgt definiert: 1 kHz Sinussignal-Burst von 20 Zyklen (20mS) bei 1% THD+N, gefolgt von 480 Zyklen einer 1 kHz Sinuswelle mit 10% der maximalen Leistung. Andere Leistungsmessungen sind auf Anfrage erhältlich.
- ²⁾ Durchschnittlich: Die durchschnittliche Ausgangsleistung entspricht 25% der Nennleistung bei 4 Ohm bzw. 70 V und wird mit einem Rosa-Rauschen-Eingangssignal gemessen.
- ³⁾ Rosa Rauschen: Zur Bestimmung der maximale Stromaufnahme wird ein Rosa-Rauschen-Eingangssignal so angelegt, dass der Verstärker 100 % der Nennleistung an 4 Ohm- bzw. 70 V erreicht.
- ⁴⁾ Burst: Die Bestimmung der maximalen Leistungsaufnahme erfolgt mit 20 Zyklen eines 1 kHz-Sinuswellen-Burstsignals (40 mS) bei 100 % der Nennleistung bei 4 Ohm oder 70 V, gefolgt von 480 Zyklen einer 1 kHz Sinuswelle bei 10 % der maximalen Leistung.
Hinweis: Die Ampere-/Watt-Angaben beziehen sich auf die Spitzenleistung und nicht auf den Dauerstromverbrauch (entsprechend Norm UL 62368-1 und der Prüfung der maximalen Spitzenstromaufnahme für ein 120V 15A AC-Netz).
- ⁵⁾ Musik: Zur Bestimmung der Leistungsaufnahme bei Musik wird ein dynamisches Eingangssignal angelegt, um die maximale Nennleistung an einer 4-Ohm- oder 70-V-Last zu erreichen. Dieser Test repräsentiert auch realistische Stromverbrauchsdaten für Audioanwendungen. Bei der Stromaufnahme handelt es sich um die maximale Spitzenleistung und nicht um die Dauerleistung (entsprechend der Norm UL 62368-1 und der Prüfung der maximalen Spitzenstromaufnahme für ein 120V 15AAC-Netz).
Hinweis: Wenn Sie diesen Verstärker für den Stromverbrauch spezifizieren, empfehlen wir die Verwendung der Musik-Daten.
- ⁶⁾ Sinuswelle: Zur Bestimmung der Leistungsaufnahme wird ein 1-KHz-Sinuswellen-Eingangssignal angelegt, um die maximale Ausgangsleistung vor der Übersteuerung an einer 4-Ohm- oder 70-V-Last zu erreichen. Diese Daten sollten als Referenz für den maximalen Strom verwendet werden, den der Verstärker aufnehmen kann. Hinweis: Die CLA-Serie ist für Durchsage- und Musikprogramm-Anwendungen konzipiert und zu spezifizieren. Sinussignale im Dauerzustand über 3 Sekunden sollten nicht angelegt werden und können einen 15A 120V AC-Netzschalter auslösen.
- ⁷⁾ 2-Ohm-Betrieb: Für den 2-Ohm-Betrieb wird die 4-Ohm-Konfiguration genutzt.
CLA 402 bzw. CLA 804: Die Einstellung 200 W Power-Sharing ergibt eine Leistung von 100 W pro Kanal.
CLA 202 bzw. CLA 404: Die Einstellung 100 W Power-Sharing ergibt die Leistung 50 W pro Kanal.
- ⁸⁾ Energiesparmodus: Die Netzanzeige an der Vorderseite blinkt langsam blau. Die Lüfter sind ausgeschaltet und die Stromverteilung ist gedrosselt, um den Verbrauch zu reduzieren. Der Signalfloss wird nicht unterbrochen oder verzögert.