RF-TXRM-(D)-865
RF-Sender mit/ohne Dante für Geräteschränke

Die RF-Sender RF-TXRM-865 und RF-TXRM-D-865 sind für den Einbau in Geräteschränke konzipiert. Über die international kompatible Betriebsfrequenz von 865 MHz übertragen die Sender kristallklaren Klang an Contactas tragbare RF-RX1-865 Empfänger.

Das System unterstützt 42 auswählbare Kanäle für drahtlose und verstärkte Hörunterstützung über FM in großen Veranstaltungssälen.

RF-TXRM-D-865 erlaubt die Audio-Übertragung mit Dante®.

Merkmale

- Verbesserte Reichweite durch einstellbare niedrige/hohe Leistungseinstellung
- Digitale Audioübertragung
- Dante® RJ45-Anschluss für die Anbindung an einen Dante®-Switch (nur RF-TXRM-D-865)
- Ausgezeichnete Klangqualität: Frequenzgang von 70 Hz - 12 kHz für Sprache und Musik
- Eingang Bluetooth-Streaming
- Bis zu 42 Kanäle auswählbar
- OLED-Display, einfach einzustellen
- Wählbare Auto-Lock-Funktion
- Verbesserte Audio-Anbindung, einschließlich Phantomspeisung und symmetrischer Anschlüsse
- Exklusive Software für die schnelle Gruppen-Konfiguration über Ladekoffer oder Ladeschalen.

Anwendungen

Drahtlose Hörunterstützung: in großen Veranstaltungssälen mit vielen Empfängern, die die kompatiblen Empfänger RF-RX1-865 nutzen:

- Hörsäle
- Zuschauerräume
- Besprechungsräume
- Konferenzen
- Gotteshäuser

Komponenten

- RF-Sender für Geräteschränke (RF-TXRM-865 bzw. RF-TXRM-D-865 (D-Version mit Dante®)
- Netzadapter (UK-EU-865)
- 19" Halterung für Geräteschränke
- Erdungskabel zu optionalen Verwendung
- Schrauben zur Befestigung
- TNC Stabantenne

Zubehör

- Tragbarer RF-Transceiver (RF-RX1-865)
- Antennenbausatz für die Fernbedienung (RF-TXRA)

Technische Änderungen, Druckfehler, Irrtümer und Auslassungen vorbehalten.
© MediasPro Medientechnik GmbH für die deutsche Version 01/2025 - www.mediaspro.de - info@mediaspro.de

RF-TXRM-(D)-865
RF-Sender mit/ohne Dante für Geräteschränke

Mechanische Daten

Abmessungen	51 x 215 x 210 mm (hxbxt)
Gewicht	1,25 kg
Abdeckung	gemischt

Technische Daten

Betriebsfrequenz	865 MHz
RF Ausgangsleistung	Hoch 18 dBm, Mittel: 13 dBm, Niedrig: 10 dBm
Antenne	TNC-Anschluss
Kopfhörer-Ausgang	20 mW @ 32 Ohm
Eingänge	Mikrofon-Eingang: 3,5 mm & 6,3 mm AUX-Eingang: RCA Loop-Eingang: 6,3 mm Eingehendes Bluetooth-Streaming Dante über RJ45, Cat5E- oder Cat6-RJ45-Kabel (nur RF-TXRM-D-865)
Mic/Line-Eingänge	Mic: -30 dB, Line: 10 dBv, symmetrische/unsymmetrische Anschlüsse verfügbar
XLR-Anschluss	Pegel= \-30 dBv, symmetrische Anbindung
Mic-Eingangs-Anschlüsse	Mono/Stereo, AUX-Ausgang Mono, Mic-Pegel -30 dBv
Anschlüsse	AUX-Eingang = Audioquelle, MIC-Eingang = Dynamische Mikorofone, PH PWR = Elektret-Mikrofone
Ausgänge	Ear-Mikrofon-Ausgang: 3,5 mm, stereo AUX-Ausgang: RCA Loop-Ausgang: 6,3 mm
Drahtlose Abdeckung	Etwa 100 m (Sichtlinie @ Hohe Leistung)
Versorgungsspannung	100 ~ 240 VAC / 12 VDC, 1 A Schaltleistung
Frequenzgang	70 Hz - 12 kHz
Kanäle	42 Kanäle
Display	OLED, Hintergrund beleuchtet
Software	Konfigurationssoftware für schnelles, gleichzeitiges Konfigurieren mehrerer Receiver über Desktop (USB liegt bei)

Ansichten

RF-TXRM-865

RF-TXRM-D-865

Technische Änderungen, Druckfehler, Irrtümer und Auslassungen vorbehalten.
© MediasPro Medientechnik GmbH für die deutsche Version 01/2025 - www.mediaspro.de - info@mediaspro.de