

Zubehör MMA 240X



FM/AM/USB/SD Zuspeler

Optionaler Plug-and-Play-Zuspeler für den MMA 240X Mischverstärker.



- USB-Flash- und SD-Card-Player sowie FM/AM-Tuner
- 6 voreingestellte Radiosender
- Unterstützt komprimierte Audiodateien
- Zur Verfügung stehen: Lautstärkeregler, Equalizer, Stummschaltung, Auswahl der Eingangsquelle, Wiederholungs- und Zufallsfunktionen.
- Einbauwinkel für 19"-Schränke beigegefügt

Technische Daten

Max. Ausgangspegel +6 dB
Frequenzgang 20 Hz - 20 kHz
Signal-/Rauschabstand >70 dB
THD 0,1 %

Unterstützte Audioformate komprimiertes Audio
Spannungsversorgung 12 VDC
Stromverbrauch 0,5 A

Page Station 5X

Sprechstelle für Fünf-Zonen-Mischverstärker MMA 240X.



- Funktionen: Gong, Signal- und Clip-Anzeige, Mikrofon-Lautstärkeregler
- Merkmale: RJ45-Anschluss, Kondensatormikrofon-Kapsel
- Schalter zum Sperren/Entsperren einer beliebigen Kombination Ihrer Zonenschalter. Verhindert versehentliche Zonenwahl und vereinfacht die Nutzung, wenn Sie Durchsagen immer in die gleichen Zonen machen.

Technische Daten

Eingangsempfindlichkeit -50 dBu
Frequenzgang 45 Hz - 15 kHz
Signal-/Rauschabstand <90 dBu
THD <0,1 %

Abmessungen 140 x 60 x 205 mm
Spannungsversorgung +/- 15 V
Gewicht 0,9 kg
Farbe Schwarz (RAL 9017)