

Misch-Vorverstärker



iMIX 63 Misch-Vorverstärker

Mischvorverstärker für Hintergrundmusik und Beschallung.



- Sechs symmetrische COMBO XLR-Eingänge mit 6 wählbaren MIC/LINE-Eingängen und 3 Stereo-RCA-Eingängen
- Phantomspeisung: über einen Dip-Schalter für jeden COMBO XLR-Eingang einzeln schaltbar
- Priorität: Eingang 1
- Für den Notbetrieb kann eine externe 24 VDC-Stromquelle verwendet werden

Technische Daten

Eingänge	6x universelle Combo-XLR, 3x Stereo-RCA	Frequenzgang	20 Hz - 22 kHz
Ausgänge	1x symmetrischer Stereo-XLR, 1x Stereo-Phoenix	THD	0,03 %, 1 kHz
Phantomspannung	max. 20 V	Signal-/Rauschabstand	> 103 dBu
Eingangsimpedanz	Mic: 1,4 kOhm Line: 10 kOhm	Übersprechen	-50 dB bei 1 kHz
Eingangsverstärkung	Combo XLR (Mic-Pegel): -52 dBu, Combo XLR (Line-Pegel): -12 dBu, RCA: -4 dBu	Priorität	Eingang 1
Max. Eingangspegel	symm. XLR (Mic-Pegel): -15 dBu, symm. XLR (Line-Pegel): +12 dBu	Klangsteuerung	Bass: +/- 10 dB, 80 Hz, Mitte: +/- 10 dB, 2,5 kHz, Höhen: +/- 10 dB, 12 kHz
Max. Ausgangspegel	Master +16 dBu, Mono: +27 dBu Monitor: +27 dBu, Rec: +21 dBu	Spannungsversorgung	230 V AC/50 Hz oder 24 V DC
		Verbrauch AC	10,5 VA
		Verbrauch DC	9,6 VA
		Abmessungen	483 x 44 x 195 mm, 1 HE, 19"
		Gewicht	2,9 kg
		Farbe	schwarz (RAL 9017)