RF-TX1-865 Tragbarer RF-Sender



Der leichte, tragbare RF-Sender RF-TX1-865 überträgt auf 42 Kanälen klar verständliche Sprache an die tragbaren RF-RX1-Empfänger.

Die Reichweite beträgt bis zu 100 Meter im freien Feld. Die Anzahl der Empfänger pro Gruppe ist unbegrenzt. Der Sender arbeitet mit digitaler Audioübertragungstechnik. Ein Micro-USB-Netzteil sorgt für schnelles und einfaches Aufladen. Dazu stehen optional auch ein Ladekoffer und verschiedene Ladeschalen zur Verfügung.

Mechanische Daten

Abmessungen	88 x 64 x 29 mm (hxbxt)
Gewicht	114 g
Farbe	grau, schwarz

Technische Daten

Modulationsart	4GFSK
Latenz	< 4ms bei höherer Audioqualität (HQ)
Antenne	Flexible Antenne
RF-Ausgang	Hoch: <10 mW für 863-865 MHz Niedrig: 2-6 mW
Mikrofoneingang	3-poliger Mini-XLR
Audioeingang	3,5 mm
Batterien	2x AA 1,2 V 2100 mA wiederaufladbar (NiMH); Betriebsdauer: > 8 h
Reichweite	> 50 m
Frequenzgang	70 Hz - 12 kHz
Kanäle	42 Kanäle
Display	LCM-Display mit weiß beleuchtetem Hintergrund
Gesperrte Kanäle	Automatische Sperre für ausgewählte Kanäle
Software	Konfigurationssoftware für die schnelle Konfiguration mehrerer Receiver

Anwendungen

Die RF-Technologie ist ideal für Führungen oder Dolmetscheranwendungen und alle Situationen, in denen ein klarer Klang das Verstehen verbessern soll:

- Museen
- Historische Sehenswürdigkeiten
- Ausstellungen, Veranstaltungen, Konferenzen
- Führungen im Freien
- Barrierefreies Hören

Komponenten

- Tragbarer RF-Sender (RF-TX1-865)
- Umhängeband
- Mikro-USB-Ladekabel
- Ansteckmikrofon (RF-TX1-LM)
- 2 x AA 1,2 V 2100 mA aufladbare (NiMH) Akkus

Zubehör

- Tragbarer RF-Empfänger (RF-RX1-865)
- Ladekoffer mit 24 Buchten (RF-DC-24-EU)
- Ladeschale mit 24 Buchten (RF-DC24-NC-EU)
- Ladeschale mit 6 Buchten (RF-DC6-865)
- Ohrbügel-Mikrofon (RF-TX1-EM)
- Ansteck-Mikrofon (RF-TX1-LM)
- Unauffälliges Headset-Mikrofon (RF-HM)