

# Musik-Player



## Live Radio *NEU*

Der außergewöhnlich vielseitige neue Live Radio Player von AMC wurde für die Hintergrundbeschallung aus unterschiedlichsten Audioquellen konzipiert.



Der Player integriert:

- Spotify Connect
- Internetradio
- Podcast Player
- Bluetooth
- USB-Player
- DAB+-Radio
- UKW-Radio

Weitere Merkmale:

- WiFi- und Ethernet-Verbindungen für den Internetzugang
- Fernsteuerung über iOS- und Android-Apps (UNDOCK / OKTIV)
- Infrarotfernbedienung



UNDOCK



OKTIV

### Technische Daten

Spannungsversorgung .....220-240 V / 50 Hz

Max. Verbrauch .....4 W

Standby Verbrauch .....1,9 W

Audioquellen ..... Internetradio, Spotify connect, Podcastplayer, Bluetooth, DAB+-Radio, UKW-Radio, USB Player, unterstützt USB2/USB3 bis zu 128 GB

Eingänge .....75 Ohm unsymmetrische FM-Antennenschnittstelle, 2,4 GHz SMA Wi-Fi-Antennenanschluss, RJ-45 Ethernetanschluss

Ausgänge ..... analog: Stereo-RCA, Stereo-3,5 mm TRS, digital: opt. TOSLINK, RCA

Max. Ausgangspegel .....0 dB

UKW-Frequenzen .....87,5 - 108 MHz (mit RDS-Zusatzinformationen)

DAB+-Frequenzen .....174–240 MHz

Speicherung .....30 Internet- und 30 UKW-Kanäle

Fernsteuerung .....OKTIV (iOS/Android), UNDOCK (iOA/Android), Infrarot-Fernbedienung (inklusive)

Abmessungen .....434 x 65 x 288 mm

Montage .....inklusive Montageohren für Geräteschränke, Tischplattenpolster

Farbe .....schwarz

# Musik-Player



## Weekly Player

Der Weekly Player ist ein einfach zu bedienendes, zuverlässiges Abspielgerät für jeden öffentlichen Ort, an dem geplante Durchsagen erforderlich sind.



### Weitere Merkmale:

- Zwischen den geplanten Audiosignalen kann Hintergrundmusik abgespielt werden
- Vier Tasten auf der Vorderseite für einen schnellen Start vier vorbereiteter Durchsagen
- Ablaufplan für bis zu 99 Ereignisse
- Nachrichtenspeicherung auf SD-Karte
- Mikrofoneingang mit Priorität
- Phantomspeisung
- Unterstützt Fernsteuerung zum Abspielen und Stoppen von Audio-durchsagen über acht potenzialfreie Kontakte

### Technische Daten

Spannungsversorgung.....Wechselspannung: 230 V / 50 Hz  
Gleichspannung: 24 V, 1A  
Leistungsaufnahme.....6 W  
MIC Eingangsverstärkung...-40 dBu  
Line Eingangsverstärkung...-10 dBu  
Frequenzgang.....20 Hz - 20 kHz  
Auslösespannung/-strom ....3,3 V, 63 mA  
Relais-Ausgang.....2 A 30 VDC; 1 A 125 VAC  
Zeitliche Genauigkeit.....3 min/Jahr  
Zeitliche Auflösung.....1 min  
Phantomspannung.....+24 V

Mikrofon-Priorität.....Schaltbar über DIP-Switch  
Ausgänge.....Stereo RCA u. monosymm. Phoenix  
SD-Kartentyp.....SDHC  
Max. Zahl an geplanten  
Ereignissen.....99  
Max. Zahl an Audiodateien  
für Hintergrundmusik .....999  
Max. Zahl an Audiodateien  
für geplante Ereignisse ...99  
Abmessungen .....480 x 44 x 50 mm  
Gewicht .....1,7 kg

# Musik-Player



## MP 22 Player

Der MP 22 ist ein Musik-Player/Mischer für die Beschallung von Einrichtungen konzipiert, in denen zwei Zonen mit unterschiedlichen Programmen beschallt werden sollen. Mit einem zusätzlichen Mikrofon kann er auch für Durchsagen verwendet werden. Der MP 22 ist ideal für eng kalkulierte Projekte.



Der 2-Zonen-Player integriert:

- Bluetooth
- Radio
- USB
- SD

### Technische Daten

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Spannungsversorgung   | .....230 V / 50 Hz   |
| Verbrauch             | .....10 W  |
| Eingänge              | .....1x Antennenschnittstelle<br>2x Stereo RCA Line<br>je 2 USB- und SD-Steckplätze<br>2x 5-poliger XLR für Mikrofon |
| Ausgänge              | .....2x Stereo-RCA AUX (Link-Ausgänge)<br>2x Symmetrischer Stereo Phoenix  |
| Ausgangspegel         | .....6 dBu (Hauptausgang)<br>0 dBu (Link-Ausgang)  |
| Mikrofoneingang       | .....56 dBu Empfindlichkeit,<br>600 Ohm Impedanz   |
| Line- und AUX-Eingang | .....0 dBu Empfindlichkeit,<br>4,7 kOhm Impedanz   |
| Frequenzgang          | .....20 Hz - 20 kHz  |
| THD                   | .....0,10 %  |
| Tonsteuerung          | .....Bass: 100 kHz +/- 12 dB<br>Höhen: 10 kHz +/- 12 dB  |
| Steuerung             | .....Infrarot-Fernbedienugn  |
| Abmessungen           | .....483 x 44 x 107 mm   |
| Gewicht               | .....1,7 kg  |

|                  |             |
|------------------|-------------|
| <b>Bluetooth</b> |             |
| Reichweite       | .....> 10 m |
| Antenne          | .....intern |

|              |                |
|--------------|----------------|
| <b>Radio</b> |                |
| Speicherung  | .....30 Kanäle |

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <b>USB, SD</b>  |                 |
| Speichervolumen | .....max. 32 GB |

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| <b>Mikrofon</b> |           |
| Phantomspeisung | .....48 V |